

Turbo Par 150 / 250

Rev. 20140129

DMX-512 Control Function

Turbo Par 150 / 250 は、USITT-DMX-512 プロトコルによる 8/16 ビットコントローラにより全機能を制御しています。

オペレーションパラメータは以下の通りです。

DMX Channel	Function	DMX Value	% Value	
1	Dimmer (Close - Open)	0 - 255	0 - 100	
2	Size (Narrow - Wide)	0 - 255	0 - 100	
3	Magenta	0 - 255	0 - 100	
4	Cyan	0 - 255	0 - 100	
5	Yellow	0 - 255	0 - 100	
6	Control ※1 ※2	No Function	0 - 127	0 - 49
		Lamp On(After 10s Delay)	128 - 170	50 - 66
		Lamp Off(After 10s Delay)	171 - 214	67 - 83
		Reset(After 10s Delay)	215 - 255	84 - 100

※1 Cold Startランプにより、消灯後は数分後点灯しません。

※2 任意の数値を入力し、動作機能確認後は必ずLevelを0に戻してください。